

## DMX Recoder

## CONTROLLER

## 製品仕様

入力電源	DC9-12V 300mA(電源アダプター)
DMX入出力コネクター	3pin XLR オスx1 メスx1
DMX対応ch数	512ch
対応SDカード	SD/SDHC 4GB以下
本体寸法及び重量	250 x 92 x 40mm 0.7kg

## 製品特徴

- ・ 外部からのDMX信号をリアルタイムに受信してそのまま記録  
(シーケンスショーとしてファイル保存)
- ・ シーケンスショーは可変スピード再生可能
- ・ 512チャンネル全てのパケット記録に対応、ファイルはSDカードに記録したりPCやネットワークにアップロード可能
- ・ RS-232Cを利用したリモートコントロール
- ・ DMX入力端子と出力端子はそれぞれ光アイソレート (機材保護)
- ・ 「シーケンス」および「ステップ」の2つの記録モード
- ・ 4つの再生モードを搭載
  - ①シーケンスループモード
  - ②シーケンスソロモード
  - ③オートステップモード
  - ④音楽同調ステップモード
- ・ 各種設定や状態表示に便利なLCDディスプレイ装備



【上面: 操作部】



【側面: コネクター部】



【側面: 電源接続部】



【側面: SDカードスロット部】



## 寸法図

